

**Bezdotykowy panel
prysznicowy**

kod: 3402 B

Bezdotykowy panel prysznicowy 3402 B



Opis

Panel prysznicowy ścienny, przeznaczona do podłączenia wody ciepłej i zimnej. Regulacja temperatury wody następuje za pomocą mieszacza termostatycznego wbudowanego w korpus panelu. Czujnik fotooptyczny działający na zasadzie START/STOP. Zasilany prądem stałym 6V za pomocą litowej baterijki zasilającej. Panel posiada funkcję higienicznego przepłukiwania instalacji wodnej w celu zmniejszenia ryzyka powstania **bakterii legionelli**. Możliwość regulacji parametrów działania. Wandaloodporny. Przeznaczony do pomieszczeń użyteczności publicznej.

Parametry

- zasięg - 5 cm - możliwość regulacji, czujnik z funkcją START/STOP
- zasilanie - bateria 6V Li
- żywotność baterii ok .2 lata przy 4 000 włączeniach/m-c
- ciśnienie wody 0,05 - 0,8 MPa
- sygnalizacja stanu baterii LED
- nastawienie parametrów pilotem zdalnego sterowania DO 2



Bezdotykowy panel prysznicowy

kod: 3402 B

Skład produktu

Bezdotykowy panel prysznicowy do montażu na ścianie na wodę ciepłą i zimną. Produkt zawiera: panel ze stali nierdzewnej z czujnikiem, elektronikę sterującą, elektrozawór, mieszacz termostatyczny, wylewkę prysznicową, zawór kulowy z filtrem zanieczyszczeń, wężyki przyłączeniowe, pojemnik na baterię. Zasilanie-bateria 6V Li.

